คู่มือการตั้งค่า คีย์การ์ด HI-VIEW



ชุดคีย์การ์ด





วิธีการต่อสาย





หมายเหตุ:

ให้ใช้ Slot CN1 (8pin) ในการต่อเชื่อม



สีแดง	ต่อกับไฟ + 12∨. และกลอน +
ສັດຳ	ต่อเข้าไฟ – 12v.
สีเทา	4
สีน้ำตาล	ต่อเข้า S/W
สีหมพู	
ล้ำกว	ต่อกับ GND
สีม่วง	ต่อเข้า - ของกลอนไฟฟ้า
สีเขียว	ด่อเข้า - ของกลอนแม่เหล็ก

รูปแบบการ ต่อสาย



โหลดโปรแกรมคีย์การ์ด

โหลดโปรแกรมคลิกที่นี้





	Software Download										
Item	Description	Download									
1	ST-USB485 Driver for 98 & XP USB สำหรับ win XP	Download									
2	ST-USB485 Driver for Win7 USB สำหรับ win 7	Download									
3	ST-Access Control System โปรแกรมสำหรับ คีย์การ์ด	Download									
4	ST-TCP/IP Broadcast	Download									
5	ST-Programmer [Download ST-Access Control System first]	Download									

ลงโปรแกรมในคอมพิวเตอร์

	Name	Date modified	Туре	Size
	n datal	9/11/2011 1:41 PM	ALZip CAB File	320 KB
	data1.hdr	9/11/2011 1:41 PM	HDR File	28 KB
	👜 data2	9/11/2011 1:41 PM	ALZip CAB File	21,459 KB
	👜 engine32	14/11/2005 2:24 AM	ALZip CAB File	542 KB
	👜 layout กด Setup	9/11/2011 1:41 PM	ALZip BIN File	1 KB
\langle	🛃 setup	14/11/2005 2:24 AM	Application	119 KB
	setup. File description: Setup.exe	9/11/2011 1:41 PM	IBT File	374 KB
	setup Company: Macrovision Corporation	9/11/2011 1:41 PM	Configuration sett	1 KB
	setup. File version: 11.50.0.42618	9/11/2011 1:41 PM	INX File	202 KB
	setup. Size: 118 KB	14/11/2005 5:54 PM	ISN File	31 KB

ลง **StUsb485**



การตั้งค่าโปรแกรม St Server



เปิดโปรแกรม <mark>St Server</mark>

V	\checkmark	001	ST780V2	Door 1	□ □ 192.168.0.1 100 M0023: Disconnect □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
		002	ST850	Door 2	□ 192.168.0.1 100 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
		003	ST850	Door 3	□ 192.168.0.1 100 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
		004	ST850	Door 4	□ □ 192.168.0.1 100 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
		005	ST850	Door 5	
		006	ST850	Door 6	
		007	ST850	Door 7	□ □ 192.168.0.1 100 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
		008	ST850	Door 8	□ □ 192.168.0.1 100 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
		009	ST850	Door 9	□ □ 192.168.0.1 100 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
		010	ST850	Door 10	
		011	ST850	Door 11	
		012	ST850	Door 12	□ □ 192.168.0.1 100 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
		013	ST850	Door 13	
		014	ST850	Door 14	ST - Communications Server
		015	ST850	Door 15	
		016	ST850	Door 16	
		017	ST850	Door 17	Login ID ADMIN Confirm
		018	ST850	Door 18	
		019	ST850	Door 19	Login Password ***** Exit
		020	ST850	Door 20	
		021	ST850	Door 21	
		022	ST850	Door 22	□ □ 192.168.0.1 100
		023	ST850	Door 23	□ 192.168.0.1 100 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
		024	ST850	Door 24	□ □ 192.168.0.1 100 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
		025	ST850	Door 25	□ □ 192.168.0.1 100 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
		026	ST850	Door 26	□ □ 192.168.0.1 100 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
		027	ST850	Door 27	Image: 192.168.0.1 100
		028	ST850	Door 28	Image: 192.168.0.1 100
		029	ST850	Door 29	Image: 192.168.0.1 100
		030	ST850	Door 30	Image: 192.168.0.1 100
		031	ST850	Door 31	

ใส่รหัส Login ID: admin ใส่รหัส Login Password: admin

	V 2.	11 B 1																				
	s	elect	Download	Controller	Model No.	Description	Elevator Control	IP	IP Address	PORT	Connect Status		2	3 4	5	6	7 8	9 1	0 11 1	2 13	14 1	5 16
				001	ST780V2	Epor 1			192.168.0.1	100	M0023: Disconnect	5										
		-		002	ST730V3S2	[î			192.168.0.1	100		U										
	0			003	ST730V3S3				192.168.0.1	100												
	2			004	ST750	J			192.168.0.1	100												
				005	ST780	0			192.168.0.1	100												
				006	51030	Coor 6			192.168.0.1	100												
				007	ST850	Door 7			192.168.0.1	100						1						
				008	ST850	Door 8			192.168.0.1	100					1							
				009	ST850	Door 9			192.168.0.1	100					1							
				010	ST850	Door 10			192.168.0.1	100												
C	со	M Port	t COM	4 💌	X					C	Download Time	Para	mete	e I	Ì			Edit				Minim
	Polli	ng	1	J	1000					Ľ	7 Download Data	Read	Mode	el				Save		2		E>
		- 4	4																			

- 1.คลิกที่ Edit
- 2.ทำเครื่องหมายถูกที่ เครื่องที่ต้องใช้ ดังรูป
- 3.เลือกรุ่นของคียการ์ด
- 4.ใส่com Port ที่คอมพิวเตอร์หาเจอ
- 5.สถานะ หากเครื่องเชื่อมต่อได้สถานะ จะขึ้นคำว่า OK

การตั้งค่าโปรแกรม **St Main**

เปิดโปรแกรม **St Main** ขึ้นมา



Login ID	ADMIN	Confirm
Login Password	****	Exit

ใส่รหัส Login ID: admin

ใส่วหัส Login Password: admin

📆 ST - Manag	gement System		- ct	C 11 C C I				-	_					- 0	×
	Card Info		Dov	vnload Sing	gle	Save	2	D	elete			Import	/Export	Exit	
			0	Name		Emp	N U	Door (Group All		•	Departm	ent 00-No	Assign	•
	Access	1	1	Card No				Time	Zone ALL		•	Elevator G	iroup All		•
				Serial No.	Emp. No.	Name	Card No.	Access Mode	Door Gr	oup Time 2	Zone	Elevator	Departmen		
E S	Download			00001		dsffdfdf	00121:13649	1-Card Only						-	Pre
				00003											lious
	Access Record			00004											Page
				00006										-	
	Export Format			00008											
														-	Z
	E-Map			C											A P
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			c 👘											ge
				C 00015	_										
			5	Serial No.	00001		Card No.	00121 :	13649 Acc	ess Mode	1-Card (Dnly	🔹 🛛 Ba	ch Build Ca	rd
			F	Pass Period		0 ~ [<u> </u>	Anti Pass Ba	ick Pas	sword			Appe	nd From Se	nse
			Ļ	оог огодр	ALL.	-	11110 2.0110		<u> </u>	ator oroup					
				Emp. No.			Name	dsffdfdf	Nick	Name	dsffdfdf				
				<u>Department</u>		-	Position Telphone?		Moh	ile			_		
				E-Mail			Telphonez			0.			-1		
				Gender		-	Marriage		▼ Plat	e No.					
			11 [Date of Empl	oyment	_/_/_	Date of Resigna	ation//_	Birth	iday	/_	<u>/</u>			T
(-														
- গ্রা									Lo	gout		Ċ	E	ixit	
												E	N a 🕪	പണ്ടം	22 AM
												-	· • • • • •	m 🛱. 9:7	2 AIVI

	R	Card Info	เลือกที่ Car	d info			2	
Serial No.	00001		Card No.	00121 :	13649	Access Mode	1-Card Only	Y
Pass Period	[_/_/_	0 ~ _	<u> </u>	🗆 Anti Pass Back	N	Password		
ใส่รหั ตามรู Acc ตามรู	ัสบัตรในช่อง ป และ เลือก cess Mc	a n ode		0	0128594	489(1	96 (4	433

9	ST - Card Info Set	tting	_										
	Download	l Single		Save	Sear	ch	D	elete		Print	Import/Export	t	Exit
ę	Card No).	Emp	3	Door Grou Time Zon	ip All e All	, ,	Departme Elevator Gr	ent 00-No A oup <mark>A</mark> LL	ssign 🔽			
C	Serial No.	Emp. No.	Name dsffdfdf	Card No. 00121:13649	Access Mode 1-Card Only	Door Group	Time Zone	Elevator	Department				
	00002												

- จากนั้นกด Save
 - คลิกที่ 🕨 ตามรูป และเลือกที่ Download Single

การตั้งค่า Door Group Setting

กรณีที่ติดตั้ง คีย์การ์ดมากกว่า 1 เครื่องสามารถกำหนดสิทธิการเข้า ออกแต่ละประตูได้โดยใช้ ฟังชั่น <mark>Door Group Setting</mark>



Add		Save)		Sea			F	Print	
	Do	or GroupNo.				4	Read	er Door Group Set		
No.	Description			•		Pass	Controller	Description	1	
001	azking				•		001	Door 1		
002	Group 2						002	Door 2		
003	Group 3						003	Door 3		
004	Group 4						004	Door 4		
005	Group 5						005	Door 5		
006	Group 6						006	Door 6		
007	Group 7						007	Door 7		
008	Group 8						008	Door 8		
009	Group 9						009	Door 9		

เลือก กลุ่มที่ต้องการ สามารถเปลี่ยนชื่อ กลุ่มได้ ตามหมายเลข 1 กำหนดกลุ่มที่ตั้ง ว่าสามารถเข้าประตูไหนได้บ้าง ตามตัวอย่างกลุ่ม Azking สามารถเข้าประตูที่ 1.2.3 ได้

Door Group	ALL 🔽
F N	ALL
Emp. No.	001-azking
Department	002-Group 2
Telphone1	003-Group 3 004-Group 4
E-Mail	005-Group 5
Gender	006-Group 6 007-Group 7 ~

จากนั้นไปที่ Door Group และเลือกกลุ่มที่เราสร้างขึ้นมา ให้แต่ละบัตร

การตั้งค่า Time Zone Setting

	Ś	Acces	s	Door G	roup Setting	,		
				Time Z	one Setting			
2	2	Downloa	d	Holida	ay Setting			
	í			Elevator (Group Setti	ng		
		Access Recor		Elevator A	ccess Setti			
Tin	ne Zone Setting By Site	Save		Search	Delete		Print	Import/E
	Download Time Zone	e 0-Identical Setting	•					
	Tim	e Zone		Description			Holiday Access Allo	W
•		1	admin					
		2	Time Zone 2					
		3	Time Zone 3					
		4 5	Time Zone 4					

ให้เลือกหัวข้อTime Zone Setting จากนั้น ให้ตั้งชื่อแผนกที่ต้องการตั้งเวลา เข้าออก ดังตัวอย่าง ด้านบน

Reader						
	Pass Begin	Pass End				
Monday	06:00	19:00				
Tuesday	06:00	19:00				
Wednesday	06:00	19:00				
Thursday	06:00	19:00				
Friday	06:00	19:00				
Saturday	06:00	19:00				
Sunday	06:00	19:00				

Time Zone 6

6

จากนั้นระบุเวลาเข้าเข้าในแต่ละวัน ดังตัวอย่างจากนั้นกด Save ด้านบนของโปรแกรม

<u>Time Zone</u>	ALL 🝷
Name	ALL 001-admin
Position	002-Time Zone 2
Telphone2	003-Time Zone 3 004-Time Zone 4
	005-Time Zone 5
Marriage	006-Time Zone 6 007-Time Zone 7

จากนั้นไประบุ การใช้งานที่ Card info เลือกหัวข้อ Time Zone ระบุกลุ่ม ช่วงเวลาที่ต้องการใช้งาน



IJ	♥ 001 021 041 081 081 081 101 121 141 181 181 201 221 241	Select All	
		Cancel All	
5	004 024 044 084 084 104 124 144 184 184 204 224 244 005 025 045 085 085 105 125 145 185 185 205 225 245	☑ Download All	.ให้เลือกเครื่องที่ต้องการจะ
t		Download Time	2 สำนักบลตามย้อ 1
1		Download Time Zone	– ถางอมู่ถตามงอา.
)		Download Door Group	เลือกข้อมลที่ต้องการจะส่ง
	1 010 1 030 1 050 1 070 1 090 1 110 1 130 1 150 1 170 1 190 1 210 1 230 1 250	Download Holiday	
	a 011 a 031 a 051 a 071 a 091 a 111 a 131 a 151 a 171 a 191 a 211 a 231 a 251	Download Card	ตามข้อ 2.
	0 012 032 052 072 092 112 132 152 172 192 212 232 252	Download Elevator	A 1 9/
		Download NickName	.กด Download เพื่อส่งข้อมูล
	015 035 055 075 095 115 135 155 175 195 215 255	Download Period	ຕາຍທີ່ລຸ?
	🗖 018 🖬 038 💭 058 🗩 078 💭 098 📹 118 💭 138 💭 158 🗩 178 💭 198 🚍 218 💭 238	Developed	
		Download	3
		Exit	

การดู Record

R	Card Info
	Access
2	Download
	Access Record
•	Export Format
Ŵ	E-Map

เข้าไปที่ Access Record

🖅 ST - Access Record															
	Add Save			2	2 Search			Delete		Print			Export		
(ate 11/06/2012 7 11/06/2012				Caru				ne Department			0-No Assign	•		
	Time : Controller No. All					Client No Emp.			No. Status			s All			
		No.	Access Date	Access Time	Controller No.	Serial No.	Emp. No.	Name	Card No.	Shift ID	Attend ance	Info	Status		Client No
	\mathbf{F}	1	2012/06/11	10:36:28	000			ADMIN	:		Ν		StMain Login : ADMIN		
		2	2012/06/11	11:27:14	000			ADMIN			N		StMain Login : ADMIN		
		3	2012/06/11	11:51:23	000			ADMIN			N		User Login : ADMIN		

เลือกวันเวลาที่ต้องการดูตามข้อ 1. กด Search ตามข้อ 2. จะมีรายงานการทาบบัตร ขึ้นมา

001 R 0 D	002 ROD	003 ROD	004 R O D	P	Info	Photo
Door 1 005 R O D	Door 2 006 R 0 D	Door 3	Door 4	evious P	Access Date:2012/06/11 Access Time:10:36:28	X
Door 5	Door 6	Door 7	Door 8	age	Serial No.: Emp. No.:	
Door 9 013 R 0 D	Door 10 014 R O D	Door 11	Door 12 016 R O D	Next	Name:ADMIN Plate No.: Card No.:	
017 R 0 D	018 R 0 D	019 R 0 D	020 R 0 D	Page	Status:StMain Login : ADMIN	
	D001 10	D00119	10001 20		•	,



แสดง ชื่อเจ้าของบัตร และเวลาทาบบัตร พร้อมรูป เจ้าของบัตร