

"NOHMI" อุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติ (Detector) Model: FRRU004-SCM4

"NOHMI" Model: FRRU004-SCM4 Multicrest Addressable Conventional Initiating Zone Module (4 inch mount)

FRRU004 -SCM4

NOHMI
NOHMI BOSAI LTD.

Conventional initiating Zone

ได้รับการรับรองมาตรฐาน :  US

คุณสมบัติ

- 1W LED ธรรมดาหนึ่งดวงสำหรับแสดงสถานะ
- NFPA Class A (สไลต์ 6 และ 7) และ Class B (สไลต์ 4) สำหรับ SLC
- NFPA Class A (สไลต์ D) และ Class B (สไลต์ B) สำหรับ IDC
- การตั้งค่าที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์
- ลดขนาดหน่วยลง
- ติดตั้งง่าย



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โมดูลหน้าสัมผัสเดี่ยว (FRRU004-SCM4) ใช้เพื่อตรวจสอบสถานะหน้าสัมผัสของอุปกรณ์ที่มีหน้าสัมผัสเปิดตามปกติ (เช่น สถานีดับเพลิงหรือสถานีรถไฟ) สามารถตั้งโปรแกรม FRRU004-SCM4 ในแผงควบคุมเพื่อควบคุมหน้าสัมผัสเปิดแบบปกติหรือปิดปกติบนแผงควบคุมสัญญาณเตือนไฟไหม้ (FACP) เมื่อเลือกผู้ติดต่อที่เปิดตามปกติ และผู้ติดต่อถูกปิด FRRU004-SCM4 จะรายงานสภาพไปยัง FACP ในทำนองเดียวกัน เมื่อตั้งค่าหน้าสัมผัสปิดปกติเป็นเงื่อนไขการดูแล และเปิดหน้าสัมผัส FRRU004-SCM4 จะรายงานสภาพดังกล่าวไปยัง FACP FRRU004-SCM4 ควบคุมวงจรเปิดของสายไฟที่เชื่อมต่อกับเทอร์มินัล C และ NO FRRU004-SCM4 ใช้ LED สีแดงหนึ่งดวงเพื่อระบุสถานะ ในสภาวะปกติ 1W LED จะกะพริบ เมื่อเปิดใช้งานหน้าสัมผัส LED จะเปิดตลอดเวลา ในกรณีที่เกิดปัญหา 1W LED จะดับลง

NO.	ITEM	SPECIFICATION
1	Rated voltage range of SLC input power (S+,S-)	22.0 to 24.0V
2	Maximum SLC 24 VDC standby current (S+,S-)	250μA
3	Maximum SLC 24 VDC alarm current (S+,S-) IDC	1mA
4	input circuit wiring style	Class B (Style B)
5	End-of-line resistor for IDC	5.1kΩ, 1/2W
6	Maximum wiring resistance of IDC	100Ω
7	Maximum wiring capacitance of IDC	1μF
8	Operating temperature range	0°C to 49°C (32°F to 120°F)
9	Operating humidity range	0 to 93% (non-condensing)
10	Dimensions	106mm (4.17 inches) (H) × 106mm (4.17 inches) (W) × 29mm (1.14 inch) (D)
11	Applicable electrical box for installation	North American 64mm (2-1/2 inches) deep 2-gang box Standard 4 inches square box 38mm (1-1/2 inch) deep box