ขั้นตอนการนำลิงก์จากกล้อง CCTV มาใช้ใน 🎤 mDashboard

ตัวอย่างสำหรับกล้องยี่ห้อ Imou (ONVIF) รุ่น Cruiser, Bullet, Ranger, S21FA, S41FA

1. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Imou Life (ใช้ได้ทั้งใน IOS และ Android)



 สมัครการใช้งานแอพพลิเคชั่นตามขั้นตอน หลังจากนั้น Login เข้าใช้งาน (ควรสมัครเป็นอีเมลเพื่อความสะดวกในการยืนยันและ Login ในเว็บไซต์)



3. ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์กล้องของคุณตามขั้นตอนในรูปด้านล่าง



4. เมื่อเสร็จแล้วจะได้ภาพสัญญาณเชื่อมเข้ามายังมือถือ ดังภาพ



5. ไปยังเว็บไซต์ <u>Login Imou life</u> เพื่อใส่ Account ที่สมัครไว้แล้วกับแอพพลิเคชั่น



6. เมื่อเข้ามาแล้ว กรอกข้อมูลในช่อง * ให้ครบถ้วน

🔡 My App	~	App Information	P. Contraction of the second se					
App Information								
Products & Services	^							
Device Access Service								
Video Cloud Service		App Name:	DGT Overview	Ad	min Account:	6/b62d7996dd4ae7		
Message Push Service		Appld:	lc032c967c8%2e4d0d	Ap	pSecret:	······)	Account Info	
		Create Time:	2020-42-10 08:30:56	La	st Update:	2023-02-10 09:43:51		
							* App Type:	PC Client Android App IOS App
		Account Inf	0					
		* App Type:	PC Client 🗌 Android App 📄 109 App					
			H5Web					
						→	* App Name:	DGT Overview
		* App Name:						
		* Industry :	Alarm operation \sim				* Industry :	Alarm operation
		LOGO:	1945 X 20				_	
			W U U				ให้เลือกเช้	คถูกที่ช่องใดก็ได้, หรือกรอกข้อมูลทั่วไปใดๆ
			JPG, PNG, JPEG With No More Than 5M					
		App Introduce:					ໂດຍໄມ່ຈຳເ	ป็นต้องลงลึก

7. หลังจากกรอกข้อมูลใน * ครบแล้ว ให้ใส่ URL ดังนี้ หลังจากนั้นกด Enter (https://open.imoulife.com/consoleNew/vas/live)

O A https://open.imoulife.com/consoleNew/vas/live

8. URL จะพามายังหน้า Live Stream Service ให้กดคลิกที่ Live Stream Addr

$\leftarrow \rightarrow \mathbf{C}$	O 🛔 https://open.imculife.com/consoleNew/vas/	ive			
					Dev Document Tickets 🗸 🔵 E5996 🗸
🔡 Му Арр 🗠	Live Stream Service				
App Information					
Products & Services	LIVE Stream Service HLS and H5 Live Stream Supported				
Video Cloud Service	Datas Peter The Desire Seriel Merchant				
Message Push Service					
	Device Serial Number	Channel Number	Device Name	Status	Operation
	8K0771APAZ22860	0	8K0771APAZ22B60-1	Offine	Live Stream Addr I e Stream Settings
	7J06887PAZ48167	0	7J06887PAZ48167-1	Online	Live Stream Addr Live Stream Settings
					10/mage < 3

9. Copy URL ในช่อง SD: เพื่อนำไปวางต่อใน mDashboard (ไม่แนะนำ HD: เนื่องจากอาจจะเกิดความล่าช้าในการส่งสัญญาณภาพ)

() Anyone (San View The Live Picture by the URL. Please Keep Your Live URL Property.
HTTPS Addr	Update Addr
HD:	https://cmgw-sg.easy4ipcloud.com:8890/LCO/7J06887PAZ4 8167/0/0/20230216T071604/ba459a521bea5182d85c31bc e3e8021d.m3u8?proto=https
SD:	https://cmgw-sg.easy4ipcloud.com.8890/LCO/7J06887FAZ4 8167/0/1/20230216T071504/ba459a521bea5182d85c31bc e3e8021d.m3u8?proto=https
HTTP Addr	
HD:	http://cmgw-sg.easy4ipcioud.com:8888/LCO/7J06887FAZ48 167/0/0/20230216T071504/ba459a521bea5182d85c31bce 3e8021d.m3u8
	http://cmgw-sg.easy4ipcloud.com:8888/LCO/7J06887PAZ48

10. สร้าง Widget : Camera View นำ URL ที่ Copy แล้วมาวางในช่องดังรูป หลังจากนั้นกด Submit เป็นอันเสร็จสิ้น

