

"HORING LIH" รุ่น : AH-03127, AH-03127-BS อุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียงและแสงในตัวเดียวกัน  
"HORING" MODEL : AH-03127, AH-03127-BS ELECTRONIC SOUNDER AND BEACON



### MODEL : AH-03127

สามารถปรับความดังและปรับเสียงได้ 32 เสียง  
ความดังสูงสุด 106 dB ที่ 1 เมตร ใช้ไฟ 24 VDC



AH-03127-BS

AH-03127

#### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องตรวจจับเสียงอิเล็กทรอนิกส์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ ระบบรักษาความปลอดภัย และระบบส่งสัญญาณอุตสาหกรรม เครื่องตรวจจับเสียงและสัญญาณไฟรวมกันจะให้การแจ้งเตือนด้วยเสียงและภาพ ซึ่งเหมาะสำหรับสถานที่ที่มี เสียงดังและต้องมีการบ่งชี้ด้วยภาพ

#### คุณลักษณะ

- เลือกโทนสัญญาณได้ 32 แบบด้วยสวิตช์ DIP
- เอาต์พุตเสียงสูงพร้อมการใช้กระแสไฟต่ำ
- เลนส์ประสิทธิภาพสูงเพื่อเอาต์พุตแสงสูงสุด
- ควบคุมระดับเสียงเป็นมาตรฐาน
- ขั้วต่อ IN และ OUT สองชุด ติดตั้งง่าย

#### ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์

Model	AH-03127-S	AH-03127-BS
Voltage	18 ~ 24V DC	
Current Consumption 24V DC (MAX)	35mA	40mA
Sound Output 24V DC dB (A) at 1 meter	Max. 106	
Volume Control	0 to -20dB adjustment	
Ingress Protection	IP44	
Ambient Temperature	-25°C ~ +80°C	
Material	Fire-proof plastic	
Dimensions	92.5mm(Dia.) x 94mm(H)	92.5mm(Dia.) x 110mm(H)
Weight	254g	278g

#### ตัวเลือกผลิตภัณฑ์

AH-03127-S	Electronic Sounder
AH-03127-BS	Electronic Sounder and Beacon