



# WARP 3 Internet Web Based Access Control



RFID, PIN

REALTIME SYSTEM

Warp 3 สุดยอดเครื่องควบคุมระบบ เปิด - ปิด ประตูด้วยบัตร RFID

- Warp 3 ยังมาพร้อมด้วยระบบ Web Server ในตัว, PPPoE, DHCP, และระบบ DDNS ทำให้คุณสามารถเข้ามาควบคุมและดูข้อมูลได้ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน โดยผ่าน Internet
- มีช่องทางการเชื่อมต่อ USB Ver.2 เพิ่มความสะดวกในการส่งข้อมูลการใช้งาน (option)
- รองรับการใช้งานกับระบบ Controller Wiegand 26/34 bit ได้
- Realtime System รองรับระบบ Online ผ่าน Internet และ GPRS (3G)
- ควบคุมประตูผ่าน Built In Relay หรือ Smart Relay เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- สามารถต่อเข้ากับระบบ Fire Alarm เพื่อเปิดประตูในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
- Integrate กับระบบ Parking / Visitor ได้

online everytime

ISO 9001:2008





# WARP 3

Innovative Standalone

Fingerprint terminal  
RFID, PIN REALTIME SYSTEM

## Specification

คุณลักษณะ	รุ่น	WARP3
หน่วยประมวลผล		CPU 16 bit
หน่วยความจำ		8 MB Flash + 8MB Ram
ลักษณะการใช้งาน		บัตร / รหัส / บัตร+รหัส
ความจุของบัตร		20,000 ใบ
ความจุของรายการ		65,000 รายการ
การสื่อสารกับ PC		LAN 10/10 M Auto Crossing
ความละเอียดของจอ		128*64 Dots.
RFID Card Support		125 KHz (EM, Temic) 13.56 MHz (Mifare)
ขนาด		160.2*140.2*44 mm
แรงดันไฟ		9 ~ 30v Dc 1A

## Features

- เป็นระบบ Web Base สามารถทำงานแบบ Standalone และระบบ Active Online Network
- ตรวจสอบสถานะของประตูผ่าน Web Browser
- รองรับบัตร RFID
  - 13.56 MHz Mifare/DESFire(Smart Purse / Rabbit etc.)
- ตั้งเวลาผ่าน Internet Time Server
- รองรับระบบ Anti Pass Back และ Double Badge Control
- เสียงและไฟตอบรับในการใช้งาน
- กำหนดช่วงเวลาเข้าออกได้ 64 Time Set, 64 Time Zone, 32 Group, 50 Holiday
- รองรับ 40 Function Key
- กำหนด Time Zone สำหรับใช้งานเครื่อง
  - Card+Pin
  - Lock Release
  - Exit Button
- รองรับสัญญาณ Fire Alarm และรับ Wiegand Input / Output

**Relay Box**  
ควบคุมการ เปิด-ปิด ประตู และตรวจสอบสถานะของประตู

**WR-E1/M1**  
เครื่องอ่านบัตร RFID

**YCMR102U/500U**  
อุปกรณ์ลงทะเขียบัตรผ่านสาย USB สำหรับใช้งานกับคอมพิวเตอร์

**Barcode Optional**

