

Types MS6612



คุณลักษณะ

- ขนาดเครื่องเล็กกะทัดรัด
- ย่านการวัด 0 – 200,000 Lux
- จอแสดงผลแบบ LCD และบาร์กราฟ
- ฟังก์ชันแสดงผลเกินย่านวัด
- สามารถแสดงผลหน่วย Lux และ FC
- แสดงค่า Min / Max / Rel / Peak / Zero

คุณสมบัติด้านเทคนิค

ฟังก์ชัน	ย่านการวัด
ย่านการวัด	0 – 200000 Lux / 0.01 Lux / $\pm(3\%+2)$
	0 – 20000 FC / 0.01 FC / $\pm(3\%+2)$
จอแสดงผล	2000 counts
Auto Range	เลือกย่านการวัดอัตโนมัติ
Auto Power Off	มี
Min / Max	มี
REL	วัดค่าแบบ Relative (คำนวณบวก/ลบค่ากับค่าอ้างอิง)
Peak	แสดงค่า Peak
Zero	Zero Calibration
Data Hold	มี
ไฟเลี้ยง	1 x 9V, 6F22 Battery